



www.dipol.com.pl

Instrukcja zmiany firmware w urządzeniach CA8-4 oraz WLA-5000AP:

Zmiana oprogramowania AP (Acces Point) na APC (Acces Point Client) i APC na AP jest możliwa poprzez wyłączenie w urządzeniu funkcji sprawdzania wersji firmware: po zalogowaniu się przez telnet należy wydać polecenie **z_debug signature disable** - wtedy urządzenie można dowolnie przeprogramowywać między różnymi wersjami AP i EA.

UWAGA:

Urządzenie po użyciu przycisku 'reset' przez ok 2s. ustawia się do wartości domyślnych. Są to m.in.: zmiana hasła na 'password' (w przypadku WLA-5000AP podstawowe hasło to 'airlive'), zmiana Regulatory Domain na FCC, USA lub UK oraz adresu IP na 192.168.1.1 i trybu radia na 802.11g. Aby przywrócić ustawienie Regulatory Domain na Poland należy zalogować się na urządzeniu poprzez telnet i użyć polecenia:

z_debug wlanrd write 616 (ENTER), następnie wpisać komendę **save config** (ENTER), oraz **logout** (ENTER).

BARDZO WAŻNE:

Niektóre wersje CA8-4 po wgraniu firmware APC (Acces Point Client) wymagają zrestartowania przez użycie przycisku „reset”. Należy go przytrzymać przez 2s. Urządzenie ustawia się do ustawień fabrycznych, i jego adres IP to 192.168.1.2. Wykonujemy taką czynność w przypadku, jeżeli po wgraniu firmware stracimy kontakt z urządzeniem.

Najnowsza wersja WLA-5000AP od firmware **1.08e08** ma automatycznie ustawioną opcję **signature disable**, więc nie jest tu wymagana żadna ingerencja użytkownika przez telnet.