

Obie wersje AP i EA z regulacją ACK

* - Zmiana oprogramowania AP na EA i EA na AP jest możliwa poprzez wyłączenie w urządzeniu funkcji sprawdzania wersji firmware: po zalogowaniu się przez telnet wydać polecenie `z_debug signature disable` - wtedy urządzenie można dowolnie przeprogramowywać między różnymi wersjami AP i EA.

UWAGA: Urządzenie po użyciu przycisku 'reset' przez ok 2s. ustawia się do wartości domyślnych. Są to m.in.: zmiana hasła na **password**, zmiana Regulatory Domain na FCC, USA lub UK oraz adresu IP na 192.168.1.1 i trybu radia na 802.11g. Aby przywrócić ustawienie Regulatory Domain na Poland należy zalogować się na urządzeniu poprzez telnet i użyć polecenia: `z_debug wlanrd write 616`